

100 卒業交信（例）

実際に電波を使って和文で交信しましょう。これができたら、修了です。

挨拶、QTH、名前、天気は、それぞれ変えて、あとは、この通り、私は打ちます。変化させてもいいですが、初めてなので、これに沿って、実際に交信してみませんか。

交信日時、周波数などは電話やメールで打ち合わせたいと思います。

JH8CBH:あなたのコール あなたのコール DE JH8CBH AR

あなた:JH8CBH DE あなたのコール AR

JH8CBH:あなたのコール DE JH8CBH ホレ こん〇〇は。コールいただき、ありがとうございます。あなたの信号は599 599で こちら、函館市 函館市に届いております。私の名前は、佐々木 佐々木です。どうぞよろしくお願ひします ラタ あなたのコール DE JH8CBH K

あなた:R JH8CBH DE あなたのコール ホレ こん〇〇は。応答いただき、ありがとうございます。函館市の佐々木さんですね、599のレポートありがとうございます。佐々木さんの信号も599 599で、こちら、〇〇県 〇〇市（〇〇郡〇〇町）に届いております。私の名前は、〇〇 〇〇です。どうぞよろしくお願ひします ラタ JH8CBH DE あなたのコール K

JH8CBH:R あなたのコール DE JH8CBH ホレ 〇〇市の〇〇さん、599のレポートありがとうございます。初めての和文の交信になります。どうぞこれからもよろしくお願ひします。こちらの天気は、〇〇です。ラタ あなたのコール DE JH8CBH K

あなた:R JH8CBH DE あなたのコール ホレ 佐々木さん、了解しました。こちらこそどうぞよろしくお願ひします。こちらの天気は、〇〇 〇〇です ラタ JH8CBH DE あなたのコール K

JH8CBH:R あなたのコール DE JH8CBH ホレ 〇〇さん、今日は、初めての和文の交信ありがとうございます。それでは、今日は、このへんで失礼いたします。またお会いできますことを楽しみにしております。〇〇さん、さようなら ラタ あなたのコール DE JH8CBH 73(88) TU VA E E

あなた:R JH8CBH DE あなたのコール ホレ 佐々木さん、こちらこそ、今日は交信ありがとうございます。またお会いできますことを楽しみにしております。佐々木さん、ありがとうございます。さようなら ラタ JH8CBH DE あなたのコール 73 TU VA E E

JH8CBH:DE JH8CBH 73(88) TU VA E E

あなた:R TU VA E E

JH8CBH: E E