

A - 14 次の記述は、スーパーヘテロダイン受信機を選択度を向上させるための対策について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

- 1 映像周波数に対しては、同調回路の Q (尖鋭度)の大きい高周波増幅器を設ける。○
- 2 映像周波数に対しては、中間周波数をできるだけ高い周波数に選ぶ。○
- 3 近接周波数に対しては、中間周波数をできるだけ低い周波数に選ぶ。○
- ④ 近接周波数に対しては、中間周波トランスの同調回路の Q (尖鋭度)を小さくする。X
- 5 帯域外の減衰傾度の大きい水晶フィルタ又はセラミックフィルタを使用する。○

